

## Caricabatteria batteria eWXT/e<sup>3</sup> 12-24V



Caricabatterie per le batterie da 5 Ah e 9 Ah LUKAS con indicatori di stato a LED.

### Dati tecnici

|   |  |
|---|--|
| Capacità batterie:                        | 5,0 Ah bzw. 9,0 Ah   |
| Tipo di batterie:                         | Version 1 (5,0 Ah): 25.2V DC7S2P, Version 2 (9,0 Ah): 25.2V DC7S3P |
| Tensione di uscita:                       | 21 - 29 V  |
| Range temperatura di ricarica consentita: | -20°C bis +40°C  |
| Tensione d'ingresso:                      | 12 - 24 V  |
| Corrente di carico:                       | 4 A  |
| Temperatura di carica :                   | 0°C bis +45°C  |
| Temperatura di conservazione:             | -20°C - 60°C   |
| Potenza:                                  | max. 150W  |
| Lunghezza del cavo di alimentazione:      | 2,0 m  |
| Peso:                                     | 0,69 kg  |
| Classe di protezione:                     | IP 20  |